

Phaser®
6121MFP
Echipament laser color
multifuncțional format A4



Xerox® Phaser® 6121MFP
Echipament multifuncțional
laser color
Simplificați. Accelerați.
Personalizați.



Echipamentul multifuncțional color Phaser® 6121MFP

Special conceput pentru a simplifica viața la birou. Phaser 6121MFP reunește imprimarea, scanarea, copierea și faxul într-un singur echipament compact, ultra productiv. Este soluția ideală pentru cerințele dumneavoastră în materie de producție a documentelor.

Operare simplă

Proiectarea atentă face ca Phaser 6121MFP să fie foarte ușor de folosit. Este o alegere excelentă pentru utilizatori individuali sau birouri mici, foarte aglomerate, cu resurse IT reduse.

- **Configurare rapidă.** Aplicația avansată Xerox instalează și configurează echipamentul pentru conectare imediată la rețea. De asemenea, cartușele de toner se află deja în echipament. În doar câteva minute va fi perfect funcțional.
- **Administrare în rețea incredibil de simplă.** Serverul web CentreWare® IS vă permite să configurați, monitorizați și administrați noul echipament multifuncțional de la computer, având în același timp acces rapid la suportul online.
- **Panou frontal bine organizat.** Copierea, scanarea și faxul sunt intuitive, cu butoane individuale, iar funcțiile utilizate în mod frecvent, vizibile imediat.
- **Fiabilitate optimă.** Phaser 6121MFP beneficiază de un an de garanție.
- **Consum minim de resurse.** The Phaser 6121MFP respectă standardele Energy Star privind consumul redus de energie și face parte din programul Green World Alliance.

Funcții avansate într-un echipament compact

Înlocuiți faxurile, copiatoarele, scanerele și imprimantele individuale cu un singur echipament în măsură să vă ofere funcții profesionale la un preț avantajos.

- **Performanță pentru până la 5 utilizatori.** Viteze de imprimare de până la 20 ppm alb-negru și 5 ppm color, oricând aveți nevoie.
- **Adăugați culoare în documentele dumneavoastră.** Rezoluția de 1200 x 600 dpi asigură claritatea ireproșabilă a textelor, în timp ce simulările Pantone® imprimă automat culorile potrivite, de fiecare dată.
- **Fluxuri de lucru digitale cu funcții performante de scanare.** Scanați un document tipărit color pentru extragerea informațiilor. Apoi editați-l, finisați-l și folosiți-l pentru a vă atinge obiectivele.
- **Funcții avansate de copiere.** Opțiunea ID Card Copy permite să copiați ambele fețe ale unei cărți de identitate sau ale unui alt document mic pe aceeași parte a colii de hârtie; colaționarea elimină sortarea manuală, ceea ce înseamnă economie de timp.
- **Alegeți faxul.** Configurația Phaser 6121MFP/N vă permite să trimiteți faxuri simple sau către destinații multiple direct de la echipament sau de la un computer conectat la rețea*.
- **Ideal pentru spații înguste.** Compact, elegant și silențios, este alegerea ideală pentru birourile mici.

Scanare: o modalitate inteligentă de administrare a documentelor

- **Configurați fluxurile de scanare de la computer.** Scan Dashboard* vă permite să configurați setările scannerului și să scanați documente în aplicații cunoscute, precum Microsoft Word.
- **Xerox Scan to PC Desktop®.** Include funcții performante pentru scanarea documentelor, conversia în fișiere editabile și finisarea imaginilor.
- **Stocare simplă.** Salvați fișierele scanate direct într-un dispozitiv de memorie USB pentru a le transporta ușor.
- **Scanare către email cu autentificare.** Direcționați fișierele către adrese de email chiar de la echipament.
- **Funcții de scanare color.** Astfel, puteți comunica în culori prin email sau fișiere digitale.
- **Direcționarea ușoară a documentelor scanate.** Adăugați adrese de email și destinații FTP în agenda de adrese a imprimantei sau accesați directoarele de email din rețea prin LDAP.

* doar Windows

Phaser® 6121MFP Pe scurt

- Viteză de imprimare de până la 5 ppm color/20 ppm alb-negru
- Imprimarea primei pagini în 21 secunde color/11 secunde alb-negru
- Rezoluție 1200 x 600 dpi
- Volum lunar maxim de 35,000 pages/month
- Capacitate de alimentare a hârtiei de până la 700 coli



Imprimare / Copiere / Scanare / Fax



A4



5/20 ppm color / alb-negru

LxAxÎ:
(6121MFP/N)
405 x 427 x 432 mm



Funcții flexibile și adaptabile

Nu plătiți pentru ceea ce nu folosiți.

Phaser 6121MFP include o mulțime de opțiuni pentru personalizarea unui echipament în funcție de nevoile și bugetul dumneavoastră.

- **Două configurații.** Beneficiați de combinația potrivită de funcții de birou într-un singur echipament. 6121MFP/S este ideal pentru imprimare, copiere și scanare, iar 6121/N pentru fax.
- **Ușor de utilizat.** USB 2.0 conectează noul echipament multifuncțional direct la un computer individual. 10/100Base-T Ethernet transformă Phaser 6121MFP într-un veritabil echipament de rețea.
- **Capacitate optimă.** Puteți opta pentru un dispozitiv de alimentare de 500 de coli, ridicând capacitatea totală de hârtie la 700 de coli.
- **Imprimare față-verso automată.** Această funcție poate reduce considerabil consumul de hârtie.
- **Manevrarea automată a hârtiei.** Dispozitivul automat de alimentare simplifică scanarea și trimiterea prin fax a documentelor cu număr mare de pagini.
- **Cartușe de mare capacitate.** Pentru imprimare non-stop și reducerea costurilor. Alegeți capacitatea standard, dacă volumul de imprimare este mic.



- 1 Cel mai mic multifuncțional color Xerox este perfect pentru birouri mici și spații de lucru folosite la comun.
- 2 Dispozitivul automat de alimentare vă permite să încărcați până la 35 de coli pentru o singură comandă.
- 3 Tava standard de 200 de coli alimentează hârtie cu dimensiuni personalizate de până la 216 x 356 mm.
- 4 Tava suplimentară opțională adaugă 500 de coli pentru o capacitate totală de 700 de coli (doar 6121MFP/N).

- 5 Imprimarea față-verso este opțională în configurația 6121MFP/N.
- 6 Portul USB vă permite să scanați direct către dispozitive de memorie USB.
- 7 Panoul de comandă vă permite să alegeți între copierea color și cea alb-negru.
- 8 Agenda de adrese vă permite să salvați numere de fax și adrese de email.



Phaser® 6121MFP Configurații

Phaser 6121MFP/S

Imprimare, copiere, scanare

- Capac platan
- Conectivitate USB 2.0
- Scanare către PC (USB) și către dispozitiv de memorie USB

Phaser 6121MFP/N

Imprimare, copiere, scanare, fax

- Dispozitiv automat de alimentare
- USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
- Scanare către PC (USB/rețea), către dispozitiv de memorie USB, către email, către aplicații TWAIN
- Fax încorporat și LAN Fax (Windows)

Opțiuni

- Imprimare automată față-verso (doar 6121MFP/N)
- Tavă 500 coli (doar 6121MFP/N)
- Adaptor rețea wireless (doar 6121MFP/N)

	Phaser 6121MFP/S	Phaser 6121MFP/N
Viteză	imprimare: până la 5 ppm color / 20 ppm alb-negru copiere: până la 3 ppm color / 20 ppm alb-negru	
Volum lunar maxim	până la 35,000 pagini / lună	
Hârtie	Alimentare Standard Platan Dispozitiv automat de alimentare (ADF): 35 coli; 140 x 148 mm - 216 x 356 mm	
	Opțional	Tava 1: 200 coli; Dimensiuni: 92 x 184 mm - 216 x 356 mm Tava 2: 500 coli; A4
Îeșire	100 coli orientate cu fața în jos	
Imprimare automată față-verso	Doar manual	Opțional
Imprimare	Imprimarea primei pagini 21 secunde color / 11 secunde alb-negru	
Rezoluție	până la 1200 x 600 dpi	
Procesor / Memorie	120 MHz / 128 MB	
Conectivitate	USB 2.0	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
Limbaj de imprimare	Host-Based	
Funcții	filigran, imprimare tip broșură, dimensiuni personalizate pentru hârtie, micșorare/mărire, dimensionare la formatul hârtiei, N-up, imprimare tip poster, mod economic toner, colaționare	
Copiere	Imprimarea primei pagini 45 secunde color / 19 secunde alb-negru	
Rezoluție	până la 600 x 600 dpi	
Funcții	copiere tip poster, copiere cărți de identitate, butoane separate pentru copiere color și alb-negru, micșorare/mărire (50% - 200%), luminozitate, colaționare	
	-	copiere 2-up, copiere față-verso (dacă opțiunea este instalată)
Fax	Funcții fax 33.6 Kbps cu compresie MH/MR/MMR, rezoluție până la 203 x 392 dpi, 6 MB memorie stocare (aprox. 380 pagini), redirecționare fax către email/fax, transmitere întârziată, micșorare imagini (primire), re-apelare automată, 220 numere pentru apelare rapidă, 20 numere pentru apelare grupuri, 236 destinații pentru transmitere, luminozitate, răspuns întârziat, detectarea tonului de apel, primire securizată	
Funcții LAN Fax	Da (doar trimitere)*	
Scanare	scanare către PC (Scan Dashboard)*, scanare către PC/Mac (TWAIN), scanare către WIA, scanare către dispozitiv de memorie USB	scanare către PC (Scan Dashboard)*, scanare către PC/Mac (TWAIN), scanare către WIA, scanare către dispozitiv de memorie USB
Funcții	Scan Dashboard* pentru scanare către director/aplicație/imprimantă, rezoluție până la 4800 x 4800 dpi interpolat, formate de fișiere PDF/JPEG/TIFF, Scan to PC Desktop® Personal Edition* (include 1 licență PaperPort® SE, OmniPage® SE)	
	-	adrese de email prin LDAP
Siguranță	-	scanare către email cu autentificare, primire securizată fax, setări administrative protejate prin parolă
Garanție	1 an	

Administrarea echipamentului

MFP Control Centre®, CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Drivere de imprimare

Windows® 2000/XP/Vista, Server 2003 sau mai nou, Mac OS® X version 10.3 sau mai nou

Hârtie

ADF: 50 – 110 g/mp; Tava 1: 60 – 209 g/mp; Tava 1 (duplex): 60 – 90 g/mp; Tava 2: 71 – 80 g/mp; Tipuri de media: hârtie, etichete, carduri

Mediu de funcționare

Funcționare: 10° - 35° C; Stocare: 0° - 35° C; Umiditate relativă: Funcționare: 15 - 85%; Stocare: 15 - 80%; Nivel presiune zgomot: Imprimare: 51.3 dB(A), În așteptare: 37.4 dB(A); Nivel putere zgomot: Imprimare: 6.7B, În așteptare: 5.2B; Timp de încălzire (din modul economic): 27 secunde (220V); Timp de încălzire (de la pornire): 28 secunde (220V)

Electricitate

Alimentare: 220–240 V CA, 50/60 Hz; Consum (220V): În așteptare: 72 W, Imprimare (color o singură față): 302 W, Imprimare (alb-negru o singură față): 442 W, Mod economic: 9 W; compatibil ENERGY STAR®

Dimensiuni (LxAxÎ)

6121MFP/S: 405 x 427 x 375 mm; Greutate: 19.2 kg;
6121MFP/N: 405 x 427 x 432 mm; Greutate: 19.9 kg;
Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 6121MFP/S: 588 x 508 x 533 mm;
6121MFP/N: 588 x 508 x 597 mm

Certificări

Listed to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, FDA/CDRH – Class 1 Laser Product, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, 1st Edition, EN 60825-1 – Class 1 Laser Product, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55022, Class B, EN 55024, R&TTE Directive 1999/5/EC, RoHS Directive 2002/95/EC, WEEE Directive 2002/96/EC

Conținutul ambalajului

Phaser 6121MFP include cartușele de imprimare instalate (500 pagini¹ pentru CMY și 1,000 pagini¹ pentru Black)

Consumabile

Cartușe capacitate standard:¹
Cyan: 1,500 pagini 106R01463
Magenta: 1,500 pagini 106R01464
Yellow: 1,500 pagini 106R01465

Cartușe capacitate extinsă:¹
Black: 2,500 pagini 106R01469
Cyan: 2,500 pagini 106R01466
Magenta: 2,500 pagini 106R01467
Yellow: 2,500 pagini 106R01468

Opțiuni

Unitate duplex (doar 6121MFP/N) 097504029
Tavă 500 coli, A4 097504030
Adaptor rețea wireless 097503740
Transformator European* 097503741

Mentenanță

Cilindru: 10,000 pagini color, 20,000 alb-negru² 108R00868

* Nu este disponibil în Elveția și Danemarca



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. **021 30 33 500** sau să vizitați **www.xerox.ro**



¹ Pagini standard. Durata de viață declarată conform ISO/IEC 19798. Durata de viață poate varia în funcție de imaginea imprimată, acoperire și modul de imprimare

² Pagini standard. Durata de viață variază în funcție de volumul lucrării, dimensiunea hârtiei și orientare